

di Stanghellini



Radio da cantiere LXT ® / CXT ® - DMR301

Radio di alta qualità sul posto di lavoro con grado di protezione IP64. La radio è alimentata da batterie agli ioni di litio da 12Vmax - 18V o alimentazione AC. Bluetooth si connette direttamente al lettore musicale. La radio ha una connessione AUX / USB e capacità di ricarica della batteria. Apribottiglie presente sul retro della radio.

DMR301



Descrizione completa

Vantaggi per l'utente

- Il jack AUX-IN consente il collegamento a lettori audio personali
- Connettore USB per smartphone
- Adattatore CA di serie.
- Dotato di Bluetooth per connettere in modalità wireless il tuo dispositivo mobile per riprodurre musica
- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso

Specifiche di prodotto

- Tensione nominale della batteria: 12 / 14,4 / 18 V
- Cxt battery: Sì
- Piattaforma lxt: Sì





eshop.amacstanghellini.it

di Stanghellini

eria 18v / 4,0 ah: 16 h

i22 - 1710 kHz

- Range di frequenza fm: 87,5 - 108 MHz
- Uso continuativo con batteria 18v / 5,0ah: 20,5 h
- Range frequenza dab+: 174,928 - 239,200 MHz
- Uso continuativo con batteria 18v / 2,0 ah: 8,2 h
- Peso con batteria: 5,9 - 6,6 kg
- Dimensioni prodotto: 268 x 185 x 305 mm
- Tipo batteria (ni-cd / ni-mh / li-ion): Li-ion
- Uso continuativo con batteria 18v / 3,0 ah: 11 h
- Uso continuativo con batteria 18v / 6,0ah: 24,5 h
- Classe di protezione internazionale (ip): IP64
- Uso continuativo 12v / 2,0 ah: 8 h
- Uso continuativo 12v / 1,5 ah: 6 h
- Bluetooth: Sì
- Uso continuativo con batteria 14,4v / 3,0 ah: 9 h
- Potenza di uscita 12vmax: 1,2 W (x2)
- Potenza di uscita 18v: 3,5 W (x2)
- Peso netto: 5,9 kg
- Uso continuativo 12v / 4,0 ah: 16 h

Eshop Amac Stanghellini

Via Goito 25, 46040 Guidizzolo (MN)

Email: shop@amacstanghellini.com - Tel: 0376 818451

P.Iva/CF: 01458440201

eshop.amacstanghellini.it

